



## Configuration & utilisation de la solution Store4Me

INDUSTRIAL NETWORKING

# BUT DU DOCUMENT

Ce document vous présente comment configurer et utiliser le nouvel espace client dans le cadre d'une utilisation avec la solution Store4Me.

Ce document décrira les éléments suivants:

- **Création et activation d'un nouveau compte**
- **Gestion d'une organisation**
- **Gestion des utilisateurs**
- **Activation de la solution Store4Me**
- **Ajout d'un Produit dans le nouvel espace client**
- **Activation du Pack Data**
- **Configuration Collect & Alert**
- **Configuration Data Logger**
- **Création d'une application**
- **Ajout de sources de données**
- **Utilisation de l'éditeur EticDISPLAY**

Pour toute demande concernant le nouvel espace client ou la solution Store4Me, veuillez nous écrire un email à l'adresse [contact@etictelecom.com](mailto:contact@etictelecom.com).



# DESCRIPTION DE LA SOLUTION STORE4ME

La solution Store4Me comporte 4 éléments:

- **L'Espace Client**
  - Il s'agit de l'espace de gestion des utilisateurs, produits et applications web accédant aux données remontées par le matériel.
- **Le module Collect & Alert**
  - Il s'agit d'un module logiciel installé sur votre Boîtier Etic (RAS ou IPL) permettant de collecter des variables de votre process en Modbus TCP.
- **Le Data Logger**
  - Il s'agit du système permettant de transférer les données sur un cloud managé par Etic Telecom.
- **L'éditeur EticDISPLAY**
  - Il s'agit de l'interface graphique permettant de créer et de visualiser des tableaux de bord sous forme de pages WEB.



# COMPATIBILITÉ

La solution Store4Me est compatible avec tous les produits de la gamme RAS (Boîtiers d'Accès Machine) et IPL (Routeurs d'interconnexion).

Dans ce document les boîtiers de la gamme RAS ou IPL sont désignés par le terme « Boîtier Etic ».



# DOCUMENTATION

## Store4Me

Documentation commerciale EticDISPLAY



PDF

Vidéo commerciale



Note d'application EticDISPLAY



PDF

## Collect & Alert

Documentation commerciale Collect&Alert



PDF

Note d'application Collect&Alert



PDF

## Boîtiers RAS / IPL

Documentation commerciale Boîtiers IPL



PDF

Documentation commerciale Boîtiers RAS



PDF

Manuel Utilisateur Boîtiers RAS



PDF



# CONNEXION A L'ESPACE CLIENT

**RDV sur <https://store4me.etitelecom.com>**

FR



etic  
TELECOM

CONNEXION

E-mail

Mot de passe

Mot de passe oublié?

SE CONNECTER

Pas encore de compte? [Créer un compte.](#)

Le lien est également disponible sur le site [etictelecom.com](https://etictelecom.com)

Si vous n'avez pas encore de compte



# CREATION D'UN NOUVEAU COMPTE

- Veuillez remplir les champs requis pour créer votre compte
- Une fois créé, vous recevrez un email d'activation

FR

## Les avantages du compte d'Etic Telecom

- Une visualisation simple de vos sites distants.

- L'accès à des options supplémentaires (alerte SMS, fonction M2Me, ...).

- Un rechargement simple d'un pack de SMS dans le boitier distant (IPL/RAS).

- L'activation d'un client M2Me sur le serveur M2Me.

## Création du compte

### Société

Required field

Prénom

Nom

### Adresse e-mail

Champ requis

Numéro de téléphone

Mot de pa...

Champ requis


Mot de pa...

 CRÉER



# ACTIVATION D'UN NOUVEAU COMPTE CLIENT

- Vous recevrez cet email type sur l'adresse email fourni précédemment
- Cliquez sur le lien « **Activate my account** » pour activer votre nouvel espace client



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement correct.

## Account service

**Your account has been created.**

Please click the link below to validate your e-mail address and activate your account.

 [Activate my account](#)

 Account management service  
[m2me@etictelecom.com](mailto:m2me@etictelecom.com)


13 chemin du vieux chÃªne  
38240 Meylan  
TÃ©l : +33(0) 4 76 04 2000  
[www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com)

INDUSTRIAL NETWORKING



# CREATION D'UNE ORGANISATION

- Lors de votre première connexion, vous serez invités à créer une première organisation. Un nom par défaut est proposé. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.



Créer une organisation

Nom\*

account\_of\_FirstName\_LastName



Les champs marqués d'une '\*' sont requis

CRÉER

- Une organisation regroupe des utilisateurs et des applications



# VOTRE NOUVEL ESPACE CLIENT



## Bienvenue dans votre espace client

### Votre espace client vous permet de:

- Créer un carnet de sites distants.
- Accéder à des options supplémentaires (alerte SMS, fonction M2Me, ...).
- Recharger des packs de SMS dans vos boitiers distants (IPL/RAS).
- Activer vos clients M2Me sur le serveur M2Me
- Activer votre espace de stockage de données dans le cloud data.

Gestion de votre organisation

Gestion de l'utilisateur

Vos applications Store4Me

Vos produits Etic enregistrés sur l'espace client



# MODIFICATION DU NOM D'UNE ORGANISATION

- Pour modifier le nom de votre organisation, vous pouvez le faire depuis votre espace client ici:



Produits


Store4Me

## Bienvenue dans votre espace client

### Votre espace client vous permet de:

- Créer un carnet de sites distants.
- Accéder à des options supplémentaires (alerte SMS, fonction M2Me, ...).
- Recharger des packs de SMS dans vos boîtiers distants (IPL/RAS).
- Activer vos clients M2Me sur le serveur M2Me
- Activer votre espace de stockage de données dans le cloud data.

Note: L'identifiant d'organisation (*ID d'organisation*) associé restera identique quelque soit le nom d'organisation choisi



# GERER VOTRE ORGANISATION

- La création de nouveaux utilisateurs et de droits d'accès ainsi que la création de pages de visualisation sont propres à chaque organisation et passent par la configuration de l'organisation



Produits

Store4Me

## Bienvenue dans votre espace client

### Votre espace client vous permet de:

- Créer un carnet de sites distants.
- Accéder à des options supplémentaires (alerte SMS, fonction M2Me, ...).
- Recharger des packs de SMS dans vos boitiers distants (IPL/RAS).
- Activer vos clients M2Me sur le serveur M2Me
- Activer votre espace de stockage de données dans le cloud data.

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME ND

Account\_of\_firstname\_lastname

ID d'organisation: yje678i7nc

Gestion de l'organisation

CHANGER L'ORGANISATION



# GESTION DES UTILISATEURS

- Depuis la gestion de l'organisation sélectionnez « **Gestion des utilisateurs** »
- Par défaut le créateur de l'organisation est administrateur de cette organisation



Produits

Store4Me

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME

ND



Gestion des utilisateurs



Gestion des clés API



# MODIFICATION DES DROITS UTILISATEURS

- Depuis la « **Gestion des utilisateurs** », cliquez sur le stylo pour accéder à la modifications des droits pour chaque utilisateur

The screenshot shows the 'Gestion des utilisateurs' (User Management) interface. The top navigation bar includes the 'etic TELECOM' logo, 'Produits Store4Me', and a user profile dropdown with the name 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and initials 'ND'. The main content area has two tabs: 'Gestion des utilisateurs' (active) and 'Gestion des clés API'. On the left, there is a sidebar with 'Groupes' (0 Groupe) and a search bar. The main table is titled 'Utilisateurs' and has a search bar. The table has the following columns: 'E-mail', 'Prénom', 'Nom', and 'Actions'. A single user is listed with the email 'nicolas.d...@... .com', first name 'Nicolas', and last name 'De.'. In the 'Actions' column for this user, a red hand icon points to a pencil (edit) icon. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Rows per page: 10' and '1-1 of 1'.

E-mail	Prénom	Nom	Actions
nicolas.d...@... .com	Nicolas	De.	

# AJOUTER UN UTILISATEUR

- Cliquez sur « + » pour ajouter un utilisateur
- Vous pourrez ensuite choisir les groupes auxquels cet utilisateur appartiendra et les applications auxquelles il aura accès

etic TELECOM

Produits Store4Me

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME ND

Gestion des utilisateurs Gestion des clés API

Groupes +  
0 Groupe

Rechercher

No data available

Utilisateurs

Rechercher



E-mail	Prénom	Nom	Actions
nicolas.d[redacted]@[redacted]	Nicolas	De.	

Ajouter

Rows per page: 10 1-1 of 1

# ACTIVATION DE LA SOLUTION STORE4ME

- C'est au niveau des droits de chaque utilisateur que sont définis les autorisations d'accès aux fonctionnalités de la solution Store4Me.
- Pour chaque utilisateur souhaitant créer des page avec l'éditeur EticDISPLAY, veuillez à autoriser le mode éditeur




Les champs marqués d'une "\*" sont requis



# AJOUTER UN PRODUIT (1/2)

- Depuis l'accueil de votre espace client, cliquez sur « **Produits** », puis sur le signe « **+** » pour ajouter votre produit ETIC RAS ou IPL



The screenshot displays the ETIC Telecom client interface. At the top left is the ETIC TELECOM logo. The navigation bar includes 'Produits' (highlighted), 'Store4Me', and a user profile section with the text 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and 'ND'. The main content area is titled 'Produits' and shows '0 Produit'. A '+ Ajouter' button is visible, with a hand cursor pointing to it. Below this is a search bar labeled 'Rechercher' and a 'No data available' message. The ETIC logo is also present in the bottom right corner.

# AJOUTER UN PRODUIT (2/2)

- Nommez ce produit puis ajoutez sa clé produit

## Ajouter un produit

Nom\*

Training device

Clé produit\*

a31a8761-76b4-4bad-9f48-e56ff8d1bf54

Les champs marqués d'une '\*' sont requis

FERMER **CRÉER**

> Accueil > À propos

### Informations produit

Version firmware	v4.6.8
Options logicielles	Collect&Alert, M2Me
Version de Collect&Alert	v1.6.4
Type de produit	RAS-FCW-220-IF
Clé de produit	A31A8761-76B4-4BAD-9F48-E56FF8D1BF54

La clé produit à remplir se trouve sur la page web « À propos » de votre produit RAS ou IPL Etic telecom lorsque vous êtes connectés à celui-ci.



# ACTIVATION DU PACK DATA (1/2)

- Pour activer votre Pack Data rentrez le code achat reçu avec votre commande

The screenshot displays the Etic Telecom customer portal interface. At the top, the user is logged in as 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' with a profile icon 'ND'. The main navigation includes 'Produits' and 'Store4Me'. The left sidebar shows 'Produits' with a plus sign, a search bar, and a menu for 'Training device'. The main content area is titled 'Training device' with the ID 'a31a8761-76b4-4bad-9f48-e56ff8d1bf54'. Under 'Options', 'Collect & Alert' is active and 'GPS' is deactivated. Under 'Services', 'Solde SMS' is 0, 'Date d'expiration du pack data' is empty, and 'Type de pack data' is 'Standard'. A red box highlights the 'UTILISER UN CODE ACHAT' button at the bottom. A modal window titled 'Ajouter une option sur un produit' is open, showing a progress bar with '1 Application du code achat' and '2 Application du code activation'. The modal contains instructions in French and English to enter a purchase code, a text input field with 'XX\_XXXXXXXXXXXX' as a placeholder, and 'FERMER' and 'APPLIQUER' buttons. A red arrow points from the highlighted button to the modal.

**Produits** 1 Produit

Rechercher

Training device

## Training device

a31a8761-76b4-4bad-9f48-e56ff8d1bf54

### Options

- Collect & Alert  
Code d'activation: 0EC64057D58CAD **Activé**
- GPS  
Code d'activation: 0 **Désactivé**

### Services

- Solde SMS: 0
- Date d'expiration du pack data
- Type de pack data: Standard

**UTILISER UN CODE ACHAT**

### Ajouter une option sur un produit

1 Application du code achat 2 Application du code activation

Pour activer l'option :  
www.etictelecom.com rubrique Espace client  
et saisissez votre code achat

To activate the option:  
www.etictelecom.com section Customer area  
And enter your purchase code

XX\_XXXXXXXXXXXX

Code achat\*  
XX\_XXXXXXXXXXXX

Les champs marqués d'une "\*" sont requis

Veillez saisir votre code achat. Pour obtenir un code achat contactez Etic Telecom ou votre distributeur.

FERMER APPLIQUER

# ACTIVATION DU PACK DATA (2/2)

etic TELECOM

Produits Store4Me

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME ND

Produits 1 Produit +

Rechercher

Training device

## Training device

a31a8761-76b4-4bad-9f48-e56ff8d1bf54

**Options**

- Collect & Alert  
Code d'activation: 0EC64057D58CAD **Activé**
- GPS  
Code d'activation: 0 Désactivé

**Services**

- Solde SMS 0
- Date d'expiration du pack data **06/05/2023 (143 jour(s) restants)**
- Type de pack data Standard

UTILISER UN CODE ACHAT

Il faudra activer Collect & Alert sur votre boitier ETIC avec ce code d'activation

Retrouvez la date d'expiration de votre pack data ici



# RESUME

- Vous avez désormais créé votre compte sur le nouvel espace utilisateur
- Vous avez créé une organisation
- Vous avez créé des utilisateurs et attribué des droits
- Vous avez ajouté un produit Etic
- Vous avez activé le Pack Data
  
- Vous pouvez maintenant configurer Collect & Alert et Data Logger sur vos boitiers Etic pour qu'ils communiquent vers le cloud Store4Me.



# COLLECT & ALERT



- Module à installer sur le Boîtier Etic.
- Permet la collecte de données sur un équipement en Modbus TCP.
- Permet d'alerter sur évènement :
  - Par email
  - Par SMS (avec abonnement cellulaire ou via notre service SMS)
  - Par e\*message
- Envoi des données vers un cloud en MQTTs ou en push HTTPs.
- Pour vous connecter à votre boitier Etic reportez-vous au [Quick Start](#).



# COLLECT & ALERT

- Créez une source de données (équipement sur lequel on désire relever des variables en Modbus TCP)

**etic**  
TELECOM

IPL-C-400-LE  
Demonstration

Documentation | EN | FR

Accueil  
▶ Configuration  
▶ Diagnostics  
▶ Maintenance  
À propos

▼ Collect&Alert  
Sources de données  
Variables  
Cycles d'alerte  
Synoptiques

État polling ModBus  
État des alertes  
Journal des alertes

> Accueil > Collect&Alert > Sources de données > Définition d'un serveur ModBus

Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées

Activée	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom de la source de données	<input type="text" value="PLC_centrale_bas"/>
Période d'échantillonnage (secondes)	<input type="text" value="10"/> (de 1 à 600, multiple de 1)
Timeout (par variable)(secondes)	<input type="text" value="0.5"/> (de 0.1 à 60, multiple de 0.1)
Adresse IP du serveur ModBus	<input type="text" value="192.168.0.5"/>
Paramètres avancés	<input type="checkbox"/>

Enregistrer Annuler Retour



# COLLECT & ALERT

- Créez des variables

**etic**  
TELECOM

IPL-C-400-LE  
Demonstration

Documentation | EN | FR

> Accueil > Collect&Alert > Variables > Variables

Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées

	Nom	Puissance
--	-----	-----------

**Aquisition**

Type de variable	Modbus
Source de données	PLC_centrale_bas
Adresse du registre	105

**Étalonnage**

Type	Entier 16bit non signé
Nombre de décimales	2 (de 0 à 10, multiple de 1)
Gain	1
Offset	0
Unité	MW

**Déclenchement d'alarme**

Déclenchement alarme	Déclenchée si variable < seuil bas
Seuil bas	2.5
Acquittement nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Description du défaut	Baisse de la puissance de production

Enregistrer Annuler Retour



# COLLECT & ALERT

## Diagnostic:

- Vous pouvez consulter l'état de la collecte modbus.

The screenshot displays the 'État polling ModBus' page for the 'IPL-C-400-LE' demonstration. The interface includes a navigation menu on the left, a breadcrumb trail, and a table of ModBus servers. A red hand icon points to the 'État polling ModBus' menu item.

**etic TELECOM** IPL-C-400-LE  
Demonstration

Documentation | EN | FR

> Accueil > Collect&Alert > État polling ModBus

**Serveurs ModBus**

	Nom du serveur ▼	État du polling	Durée du cycle de polling	État ModBus	État de la connection TCP
<input checked="" type="radio"/>	NUC_Baie	Polling	101 ms	OK	Connected

**Valeurs lues**

T_moteur_pompe_1	7
Niveau_fioul	149
Niveau_cuve_tampon	143
Test_etor	0
Puissance_centrale	0.00
pollerr	
Niveau_eau_captage	0
Pression_pompe_1	14

Rafraîchir

**Menu de gauche:** Accueil, Configuration, Diagnostics, Maintenance, À propos, Collect&Alert (Sources de données, Variables, Cycles d'alerte, Synoptiques, État polling ModBus, État des alertes, Journal des alertes)

**Logo en bas à droite:** etic TELECOM

## LE DATA LOGGER

- Gestion des données
- Sur le Boîtier Etic : pré-requis
- Sur le Boîtier Etic : configuration
- Sur le Boîtier Etic : diagnostic



# LE DATA LOGGER

## Gestion des données :

- Les Boîtiers Etic poussent les données vers le cloud Store4Me.
- Le cloud Store4Me est cloisonné en plusieurs entités appelées « organisations »
- On choisit dans les Boîtiers Etic vers quelle organisation on pousse les données (champ « ID d'organisation »).
- Seuls les utilisateurs de l'organisation peuvent accéder aux données.
- Il n'est pas possible visualiser les données d'une autre organisation.
- Votre ID d'organisation est accessible depuis votre espace client
  
- Les données du cloud Store4Me sont accessibles par API
- Les données peuvent être facilement affichées dans: Excel et Google Data Studio (et prochainement PowerBI et Grafana)
- Pour afficher les données sous Excel ou dans Google Data Studio veuillez vous reporter à la note d'application sur notre site internet.



# LE DATA LOGGER

## Sur le Boîtier Etic :

### Pré-requis :

- Un Boîtier Etic avec un accès internet.
- Le port TCP 8883 vers **devices.eticdisplay.com** doit être ouvert.
- Le protocole utilisé est le MQTTs.



# LE DATA LOGGER

## Sur le Boîtier Etic :

- Configurer l'envoi des données vers le cloud Store4Me.

etic TELECOM

Documentation | EN | FR | Déconnexion

> Accueil > Datalogger > Configuration > Store4Me

Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées

Activer

ID de l'organisation

Période de publication (secondes)  (de 10 à 7200, multiple de 1)

Envoyer le message seulement lorsqu'une valeur a changé

Variables à publier

- Latitude
- Longitude

Enregistrer Annuler

- Renseigner votre ID d'organisation

L'identifiant est disponible dans votre espace client

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME ND

Account of firstname\_lastname

ID d'organisation: yje678i7nc

CHANGER D'ORGANISATION


Actions

- Choisir la période d'envoi des données
- Choisir les variables à envoyer

# LE DATA LOGGER

## Sur le Boîtier Etic :


- Vous pouvez vérifier que les données sont bien envoyées vers le cloud Store4Me.



The screenshot shows the Etic web interface. The top left features the Etic Telecom logo and a navigation menu with items like Accueil, Configuration, Diagnostics, Maintenance, A propos, Collect&Alert, Datalogger, and Diagnostics. The main content area is titled '> Accueil > Datalogger > Diagnostics > Store4Me'. A table shows the status 'Connecté' as 'true', with 19 published messages and 0 remaining. Below this, the 'Dernier message envoyé' section displays a JSON log entry:

```
}
  "error": false
  "unit": "",
  "value": 0,
  "err_mesg": "",
  "unix_ts": 1671028014,
  "name": "longitude",
  "longitude": {
},
  "error": false
  "unit": "m/s",
  "value": 0,
  "err_mesg": "",
  "unix_ts": 1671028014,
  "name": "speed",
  "speed": {
},
  "error": false
  "unit": "m",
  "value": 0,
  "err_mesg": "",
  "unix_ts": 1671028014,
  "name": "altitude",
  "altitude": {
},
  "error": false
  "unit": "",
  "value": 0,
  "err_mesg": "",
  "unix_ts": 1671028014,
```

- Vous devez voir l'état « connecté » à « true »
- Sinon :
  - Vérifier que vous avez bien accès à internet
  - Que votre configuration DNS est bonne



The screenshot shows the Etic web interface with the 'Ping' tool selected in the navigation menu. The main content area is titled '> Accueil > Diagnostics > Outils > Ping'. It provides instructions on how to test network configuration and shows the results of a ping test to eticnet1.com:

```
PING eticnet1.com (91.121.38.39): 56 data bytes
64 bytes from 91.121.38.39: seq=0 ttl=53 time=33.099 ms
64 bytes from 91.121.38.39: seq=1 ttl=53 time=32.577 ms

--- eticnet1.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 32.577/32.838/33.099 ms
```


# RESUME

- Vous avez configuré Collect & Alert sur vos boitiers Etic
- Vous avez configuré le Data logger sur vos boitiers Etic
- Vous pouvez maintenant retourner dans votre espace client pour créer votre application et visualiser vos données.



# CRÉER UNE APPLICATION (1/3)

- Depuis l'accueil de votre nouvel espace client, rendez-vous sur « **Store4Me** » et ajoutez une nouvelle application



The screenshot shows the user interface of the 'etic TELECOM' system. At the top left is the 'etic TELECOM' logo. To its right are navigation tabs for 'Produits' and 'Store4Me', with 'Store4Me' being the active tab. In the top right corner, there is a user profile section displaying a calendar icon, the text 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME', and a circular icon with 'ND'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Applications' and shows '0 Application'. A '+ Ajouter' button is prominently displayed with a hand cursor over it. Below this is a search bar labeled 'Rechercher' with a magnifying glass icon. At the bottom left of the main content area, it says 'No data available'. In the bottom right corner of the overall image, there is a green square icon containing a white stylized 'e'.

# CRÉER UNE APPLICATION (2/3)

- Choisissez le nom de votre application

Créer une application

Nom\*  
Application N°1

Les champs marqués d'une '\*' sont requis

FERMER **CRÉER**



# CRÉER UNE APPLICATION (3/3)

- Si vous obtenez le message d'erreur ci-dessous, vérifiez que l'utilisateur a bien les droit de créer une application (dans les droits d'utilisateur vérifiez que dans la section Store4Me« avec le mode éditeur » est bien coché, slide [Activation](#) de la solution Sotre4Me)

Créer une application

 not permitted, only account\_editor

Nom\*  
Application N°1

---

Les champs marqués d'une '\*' sont requis

FERMER CRÉER



# AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (1/4)

- Pour chaque application vous pouvez ajouter plusieurs sources de données.
- Par défaut une page vierge EticDISPLAY est créée et nommée « untitled »

The screenshot displays the Etic Telecom user interface. At the top, the 'etic TELECOM' logo is on the left, and the user's account information 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and a profile icon 'ND' are on the right. Below the header, there are two main sections: 'Applications' and 'Source de données'.

The 'Applications' section on the left shows '1 Application' with a search bar and a list item 'Application N\*1'. The 'Source de données' section features a search bar labeled 'Rechercher', a table with a 'name' column, and a message 'No data available'. A '+ Ajouter' button is visible in the top right corner of this section. Below the table, there is a pagination control showing 'Rows per page: 32'.

The 'Pages' section below it also has a search bar 'Rechercher' and a list of pages. One page is visible, titled 'untitled', with a 'VOIR →' button. A pagination control at the bottom right shows 'Items per page: 32' and '1-1 of 1'.



# AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (2/4)



- ATTENTION: chaque Boitier ETIC devra avoir été configuré pour renvoyer les données vers un identifiant d'organisation unique. Cet identifiant est généré de manière automatique et aléatoire.
- Vous pouvez trouver cet identifiant depuis l'espace client, sous votre nom d'organisation ici :

The screenshot shows the Etic Telecom user interface. At the top left is the Etic Telecom logo. The main navigation bar includes 'Produits' and 'Cloud EticDISPLAY'. On the right, the user's account name 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and initials 'ND' are displayed. A dropdown menu is open, showing the account name 'Account of firstname\_lastname' and the organization ID 'ID d'organisation: yje678i7nc', which is highlighted with a red box. Below the dropdown is a 'CHANGER D'ORGANISATION' button. The main content area shows a table with the header 'Source de données' and a column 'name'. A search bar is visible on the left side of the interface.



# AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (3/4)

- La clé produit se trouve sur la page web « A propos » de votre produit RAS ou IPL Etic telecom lorsque vous êtes connectés à celui-ci.

> Accueil > À propos

Informations produit

Version firmware	v4.6.8
Options logicielles	Collect&Alert, M2Me
Version de Collect&Alert	v1.6.4
Type de produit	RAS-FCW-220-I-E
Clé de produit	A31A8761-76B4-4BAD-9F48-E56FF8D1BF54

## Ajouter une source de données

Nom\*  
Source N°1

Clé produit\*  
a31a8761-76b4-4bad-9f48-e56ff8d1bf54

Les champs marqués d'une '\*' sont requis

FERMER **CRÉER**

Note: en cliquant sur cette flèche, des clés produit vous seront suggérées grâce aux produits rentrés précédemment.



# AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (4/4)



Produits

Store4Me

ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME

ND

## Applications

1 Application



Rechercher



Application N°1



## Source de données

Rechercher



name

Actions

Source N°1



Rows per page:

32

1-1 of 1



## Pages

Rechercher



untitled



VOIR →

Items per page:

32

1-1 of 1



# ACCES A L'EDITEUR ETIC DISPLAY

- Une fois la source de données configurée, vous pouvez entrer dans le constructeur de page web EticDISPLAY et éditer votre page (ou en créer une nouvelle en cliquant sur le signe « + »)

The screenshot displays the EticDISPLAY web editor interface. At the top left, the Etic Telecom logo is visible, along with the text 'Produits Store4Me'. On the top right, there is a user profile section with the text 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and 'ND'. The main interface is divided into two primary sections: 'Sources de données' (Data Sources) and 'Pages'.

The 'Sources de données' section features a search bar labeled 'Rechercher' and a table with the following content:

name	Actions
Source N°1	[Copy] [Edit] [Delete]

Below the table, there is a pagination control showing 'Rows per page: 32' and '1-1 of 1'.


The 'Pages' section also has a search bar labeled 'Rechercher' and a list of pages. One page titled 'untitled' is selected, and a context menu is open over it, showing the following options: 'Editer', 'Renommer', and 'Supprimer'. A red hand icon with a pointer is positioned over the 'Editer' option. Additionally, a red hand icon with a pointer is positioned over the '+' icon in the top right corner of the 'Pages' section, indicating the action to create a new page.

At the bottom of the 'Pages' section, there is a pagination control showing 'Items per page: 32' and '1-1 of 1'.



# UTILISATION DE L'ÉDITEUR ETIC DISPLAY

- Nous retrouvons ici l'éditeur de page web EticDISPLAY
- Au centre la zone de construction de la page web



## L'onglet « **Bibliothèque** »:

- Il contient les différents éléments graphiques.
- Les éléments peuvent être ajoutés à la page par glisser déposer.
- Les conteneurs sont des éléments graphique permettant de structurer la page.



# LES SOURCES DE DONNEES DE L'EDITEUR ETIC DISPLAY


Dans l'onglet « **Données** » nous retrouvons les sources de données configurées dans l'espace client

The screenshot displays the ETIC Display editor interface. At the top, the logo 'etic TELECOM' is visible, along with 'Produits Store4Me' and a user account 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME'. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Bibliothèque):** Contains a tree view of data sources under 'ddn-type-ETIC\_DEVICE'. The 'Données' tab is active. Sources listed include 'Source N°1', 'devices' (with 5 elements), 'altitude', 'latitude', 'longitude', 'metadata', and 'speed'.
- Center Panel (Graphique):** Shows a time-series graph titled 'Graph. temporel "latitude, lo...". The graph has two data series: 'latitude' (blue line) and 'longitude' (orange line). The Y-axis ranges from 45.000000 to 46.000000, and the X-axis shows time from 16:00 to 16:50. A legend at the bottom identifies the series.
- Right Panel (Propriétés):** Contains configuration options for the graph. The 'Titre' is 'latitude', 'Unité' is empty, and 'Graphe 2' is selected. Other settings include 'Visible' (checked), 'Valeur' (longitude), 'Axe Y' (Défini par des bornes h), 'Borne haute axe Y' (6), 'Borne basse axe Y' (5), 'Graduation visible' (checked), 'Nombre de décimales axe Y' (slider), 'Logarithmique' (unchecked), 'Puce' (Rond), 'Épaisseur du trait' (1 pixel), and 'Remplissage' (unchecked).

# LES RESSOURCES GRAPHIQUES DE L'ÉDITEUR ETIC DISPLAY

- Pour ajouter des images qui seront utilisées par l'éditeur EticDISPLAY cliquez sur l'icône 




The screenshot displays the EticDISPLAY user interface. At the top left is the 'etic TELECOM' logo, followed by 'Produits' and 'Store4Me'. On the top right, there is a user profile section with 'ACCOUNT\_OF\_FIRSTNAME\_LASTNAME' and 'ND'. A left sidebar contains 'Applications' (1 Application) and 'Rechercher' (Application N°1). The main content area is divided into two sections: 'Source de données' and 'Pages'. The 'Source de données' section has a search bar labeled 'Rechercher' and a table with one row 'Source N°1'. The 'Pages' section also has a search bar labeled 'Rechercher' and a table with one row 'untitled'. In the 'Pages' section, a red hand cursor points to an 'Images' button (represented by a document icon with a plus sign) in the top right corner of the table. Below the table, there is a 'VOIR →' button. Both sections include pagination controls at the bottom right, showing 'Rows per page: 32' and 'Items per page: 32'.



# LES RESSOURCES GRAPHIQUES DE L'ÉDITEUR ETIC DISPLAY

- Dans l'éditeur EticDISPLAY vous retrouverez vos images dans l'onglet « **Ressources** ».



The screenshot shows the EticDISPLAY interface. At the top, the 'etic TELECOM' logo is on the left, and 'Produits' and 'Store4Me' are on the right. Below the logo, there are dropdown menus for 'Édition' and 'Présentation'. The main content area has three tabs: 'Bibliothèque', 'Données', and 'Ressources' (which is selected and highlighted in blue). Under the 'Ressources' tab, there is a list of graphic assets, each represented by a film strip icon. The assets are:

- Enveloppe 900 x 520
- EticTelecomArrierepla n 3840 x 2160
- Sablier 900 x 900

To the right of the list, there is a vertical axis with numerical values ranging from 45.0000 to 46.0000, with major ticks every 0.2000 units.



# UTILISATION DE L'ÉDITEUR ETIC DISPLAY

- Vous pouvez retrouver des explications et tutoriels sur l'éditeur EticDISPLAY plus approfondis dans notre rubrique support sur notre site internet.





13, chemin du Vieux Chêne  
38240 Meylan

Tél. 04 76 04 20 00

Fax. 04 76 04 20 01

[www.etictelecom.com](http://www.etictelecom.com)